

AIRBOX18 ECO

- AirBox18 eco jest to zintegrowana antena panelowa o zysku 18 dBi, pracująca w paśmie 5 GHz.
- Uwaga! Antena przystosowana pod RouterBoard 411 i Ubiquiti WispStation5
- Zintegrowana antena AirBox18 eco została zaprojektowana w sposób umożliwiający realizację linku do klienta lub zestawienie mostu w możliwie krótkim czasie a także bez potrzeby używania dodatkowych puszek instalacyjnych.
- W antenie AirBox18 eco zastosowano należący do zestawu super niskostratny konektor bezpośrednio wtykany do karty miniPCI (złącze u.FL) dzięki takiemu połączeniu straty mocy powstałe pomiędzy anteną a kartą są minimalne.
- Do wnętrza zestawu AirBox18 eco użytkownik ma nieograniczony dostęp. Konstrukcja nośna AirBox18 eco wykonana jest całkowicie z aluminium, elementy z ABS użyte są tylko jako osłona panelu anteny.
- Antena AirBox18 eco jest dedykowana do pracy z urządzeniami MikroTik i Wispstation5.



Kod produktu: 689

SPECYFIKACJA

ZYSK ENERGETYCZNY	18 dBi
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY	5450-5750 MHz
POLARYZACJA	pionowa (pozioma opcjonalnie)
PROMIENIOWANIE WSTECZNE	n/a dB
KĄT PROMIENIOWANIA W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ	20°
KĄT PROMIENIOWANIA W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ	20°
SWR	1 do 1,4
IMPEDANCJA	50 Ohm
GNIAZDO TYPU STANDARDOWO	Złącze typu SMA
WYMIARY (BEZ UCHWYTU)	245mm x 219mm x 90mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	200mm x 175mm x 65mm
WAGA (Z UCHWYTEM)	1,85 kg
SŁUPKI DYSTANSOWE	4 sztuki (niklowane, wkręcane)
MOCOWANIE	(średnica) 38 - 51 mm
ODPORNOŚĆ NA WIATR	90 m/s
OPAKOWANIE	Tektura
GWARANCJA	24 miesiące